

Tiger Forst



Artikelnummer:	TG-R4-1 FO / TG-R4-6 FO
Anwendungsbereiche:	Landwirtschaftliche- und Forstmaschinen, Abschleppfahrzeuge, Förder- und Transportanlagen, Winden aller Art usw.
Empfindlichkeit:	-110 dBm
Frequenz:	433 - 434 MHz (69 Kanäle)
Mod.- typ:	schmalbandige FM-Modulation
Codierung:	digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	4,2 Milliarden (werkseitig codiert)
Relaisausgänge:	TG-R4-1 FO: 7 Relais / 8A STOPP: 2 Relais / 16A TG-R4-6 FO: 17 Relais / 8A STOPP: 2 Relais / 16A
Stoppfunktion:	Zugelassen nach SIL3 IEC 61508
Funkttyp:	Niedrige IF Topologie
Temperatur:	-20 bis +55 °C
Antenne:	1 externer BNC-Anschluß
Betriebsspannung:	12-24V AC/DC & Multi Power
Stromverbrauch:	TG-R4-1 FO: 300 mA, TG-R4-6 FO: 600 mA
Maße:	176 x 126 x 75 mm
Gehäuseschutzart:	IP 66
Gewicht:	800 g
Empfohlene Sender:	TG-T9-1 FO

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com