

Tiger Forst



Artikelnummer:	TG-T9-1 FO
Anwendungsbereiche:	Landwirtschaftliche- und Forstmaschinen, Abschleppfahrzeuge, Förder- und Transportanlagen, Winden aller Art usw.
Ein/Aus Schalter:	ja
RFID:	ja optional
Frequenz:	433 - 434 MHz (69 Kanäle)
Mod.- typ:	schmalbandige FM-Modulation
Codierung:	digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	4,2 Milliarden (werkseitig codiert)
Funktionen:	5 Kippschalter (4 Kippschalter T-0-T, 1 Kippschalter T-0-R)
Stoppfunktion:	Zugelassen nach SIL3 IEC 61508
Funkttyp:	Niedrige IF Topologie
Ausgangsleistung:	10 mW (50 ohm)
Antenne:	integriert
Betriebsspannung:	3.7 V, integrierter wiederaufladbarer-Akku (Li-Ion)
Betriebsdauer:	ca. 24 Stunden
Stromaufnahme:	ca. 50-250 mA
Maße:	170 x 117 x 40 mm
Gehäuseschutzart:	IP 65
Gewicht:	640 g
Temperatur:	-20 bis +55 °C
Gehäuse:	Forst, Robustes Gehäuse für professionellen Einsatz
Empfohlene Empfänger:	TG-R4-1 FO / TG-R4-6 FO

TELE RADIO AB  
Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

[www.tele-radio.com](http://www.tele-radio.com)

TELE RADIO SVERIGE  
Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ  
Estonia  
Tel. +372 44 511 55  
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH  
Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA  
China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY  
Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD  
England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC  
North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV  
Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS  
Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com